Brukerveiledning AV-utstyr – formannskapssalen

Hva vil du gjøre?

Vise bilde fra pc på skjermer eller lerret vha	Plugg HDMI-kabel eller VGA-kabel i pc og trykk HDMI eller VGA på knappepanelet i bordet. Bruk evt
HDMI-kabel	tilhørende overganger som passer til din enhet. TIVTE Avslutt EasyConnect Begge skjermer og projektor slåes på og identisk bilde vises på alle skjermene. Vil du ikke se alle skjermer, slå av med fjernkontroll.
Vise bilde fra pc på skjermer eller lerret vha trådløs Benq InstaShow	Plugg Benq Instashow sende-enhet i PC og trykke HDMI på knappepanelet.

Se på TV på 80'' skjerm	Trykk TV på knappepanelet. Bytt kanaler med Riks-TV fjernkontrollen		
Vise bilde fra enheter på 90'' skjerm	Trykk VID-KONF på knappepanelet.		
trådløst vha Pano	Trykk Present på touchpanelet (trykk en gang hvis panelet er svart)		
	Under Content, trykk Pano, deretter Show. Sjekk info på 90''		
	Klikk Win+K på tastaturet og koble til Pano Formannskapssal		
Vise TV på 80'' skjerm, og	1. Trykk HDMI på knappepanelet, begge skjermer og projektor slåes på		
PC 1 på 90'' skjerm (trådløst), og	2. Trykk TV på knapepanelet, TV vises på 80''		
PC 2 på lerret	3. Trykk VID-KONF på knappepanelet.		
	a) Trykk Present på touchpanelet (trykk en gang hvis panelet er svart)		
	b) Under Content, trykk Pano, deretter Show. Sjekk info på 90''		
	c) På PC 1, klikk Win+K på tastaturet og koble til Pano Formannskapssal		
Foreta en videokonferanse FRA	Trykk VID-KONF på knappepanelet		
formannskapssalen	Trykk en gang på touchpanelet hvis det er svart.		
(Kun på 90'')	Trykk New Meeting		
	Skriv inn epostadressa til den du vil konferere med og trykk Start Meeting		
	Person i andre enden må ha startet og være logget på Skype		
Ta I MOT videokonferanse	Trykk VID-KONF på knappepanelet		
(Kun på 90'')	Oppgi adressen <u>romadminga@gausdal.kommune.no</u> til den andre parten, og trykk Accept på touchpanelet		
	når anropet kommer		
Planlegg / Kall inn til møte	I Outlook kalender, lag nytt Skype-møte og legg til <u>romadminga@gausdal.kommune.no</u> som mottaker, og		
	evt andre som skal være med.		
	På touchpanelet vil det da komme opp en oversikt over møte(r)		
	Klikk Join på panelet for å bli med.		
Husk å trykke Avslutt på knappepanelet når du går			

Feilsøking

Syptom	Mulig årsak	Løsning
Lampe lyser i knappepanelet og ingenting	Siste bruker trykket ikke Avslutt i	Trykk Avslutt i knappepanelet, og vent til det slutter å blinke.
skjer ved trykk.	knappepanelet og skjermene har gått	Trykk ønsket knapp igjen
	i hvilemodus	
Kan ikke koble til Pano fra PC	Ikke kompatibelt nettverkskort i PC	Last ned Pano App fra
		https://support.polycom.com/content/support/north-
		america/usa/en/support/video/polycom-pano.html
Lyd mangler, eller for lav eller for høy		Hvis MUTE blinker, trykk MUTE en gang til.
		Juster lydnivå med knappene nederst på knappepanelet.
Står du helt fast?		Trekk ut den hvite kontakten i kanalen på gulvet under bordet,
		og sett den inn igjen. Vent et par minutter.